

GAMA DE VIBRACIÓN




FOX

Vibrador portátil eléctrico

El FOX es un vibrador portátil eléctrico monofásico que presenta una configuración de jaula interna para soportar el motor.



- Carcasa resistente protegida ante salpicaduras
- Filtro de aire incorporado para evitar que entren impurezas al motor
- Incorpora correa de transporte
- Frecuencia de vibración: 12.000 v.p.m.
- Transmisión con protección extra en su extremo de unión con la aguja
- 4 rodamientos lubricados con aceite y doble retén



+
Robusto y resistente

La carcasa del FOX está diseñada para protegerlo ante impactos, haciéndolo más robusto, resistente, estable y preciso.

+
Ligereza y manejabilidad

Su asidero principal tiene el interruptor integrado y su asidero posterior facilita los trabajos en vertical.

+
Mantenimiento fácil

Escobillas con sistema de desconexión automática y fácilmente intercambiables desde el exterior.

+
Filtro de aire

Filtro de aire localizado en la parte frontal de la carcasa que protege al motor ante agentes externos.

Datos Técnicos FOX

MODELO	Peso (kg)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)	Potencia (W)
FOX 230V	5,8	230 1 ~	50-60	354x150x216	2.300
FOX 115V	5,8	115 1 ~	50-60	354x150x216	1.800

Datos Técnicos Agujas AX

MODELO	Peso (kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Rendimiento (m ³ /h)
AX 25	0,8	285	25	10
AX 32	1,7	366	32	14
AX 40	2,2	335	40	17
AX 48	3,2	335	48	28
AX 58	4,5	344	58	35

Datos Técnicos Transmisiones TAX/TDX

MODELO	Peso (kg)	Longitud (m)
TAX/TAXE/TDX/TDXE 0.6	2,6	0,6
TAX/TAXE/TDX/TDXE 1	3	1
TAX/TAXE/TDX/TDXE 1.5	3,5	1,5
TAX/TAXE/TDX/TDXE 2	4	2
TAX/TAXE/TDX/TDXE 2.5	4,5	2,5
TAX/TAXE/TDX/TDXE 3	5	3
TAX/TAXE/TDX/TDXE 4	6	4
TAX/TAXE/TDX/TDXE 5	7	5
TAX/TAXE/TDX/TDXE 6	8	6

*Para las agujas AX25 y AX32 se corresponden las transmisiones TAXE/TDXE.

*Para las agujas AX40, AX48 y AX58 se corresponden las transmisiones TAX/TDX.